

# LAT

Lecteur de proximité  
autonome



**PERMET L'EFFACEMENT D'UN UTILISATEUR,  
MÊME EN CAS DE PERTE DU BADGE  
DISPOSE D'UN VRAI RELAIS À CONTACT NO/NF**

**ACIE**

LA PROTECTION À TOUTE ÉPREUVE



# LAT *Lecteur de proximité autonome*

**Particulièrement bien adapté pour le contrôle des systèmes d'alarmes et automatismes de porte. Permet l'effacement des utilisateurs, y compris en cas de perte du badge. Il dispose de vrais contacts de relais NO/NF de 2 ampères.**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Electronique EM (125 KHz)
- Alimentation: 12v CC
- Consommation: 80 mA
- Etanchéité IP66 par résine
- 30 utilisateurs
- 1 sortie à relais 2A contact NO/NF
- Configuration de sortie programmable en marche/arrêt ou en impulsionnel 0 à 240 s
- 1 carte de programmation
- 1 entrée pour bouton poussoir
- Témoin lumineux (vert) relais activé
- témoin lumineux (rouge) relais au repos
- Témoin sonore et lumineux (jaune) d'action
- Témoin lumineux de position
- Auto protection
- Câble de 3m
- Sécurité: après 5 erreurs, blocage et émission d'un signal d'alerte pendant 30 s
- Inviolabilité: 1 possibilité sur plus de 4.000 millions de badges différents
- Porté maximale des badges: 8cm



**Fonctionne avec tous les badges de la gamme ELA**



Distribué par

